

# Votre téléphone

Votre téléphone Cellhire a été soumis à un contrôle qualité et il a été testé ; les deux batteries sont entièrement rechargées.



## 1. Pour mettre le téléphone en marche et l'arrêter

Appuyez et maintenez le bouton qui se trouve en bas du clavier jusqu'à ce que le téléphone se mette en route.

Faites la même chose pour l'arrêter

## 2. Verrouillage des touches

Appuyez simultanément sur les boutons .

Refaites la même chose pour déverrouiller le clavier.

## 3. Régler l'heure et la date

Appuyez sur jusqu'à ce que Configurer le téléphone s'affiche, puis appuyez sur .

Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à Définir heure et date et appuyez sur pour sélectionner.

Appuyez sur pour choisir def. H+ date d'origine puis appuyez sur .

Entrez l'heure sous format 24 heures puis appuyez sur .

Entrez la date (jj-mm-aa) et appuyez sur .

Appuyez et maintenez pour quitter le menu.

## 4. Charger la batterie



Connectez le chargeur à la base du téléphone.

Branchez l'autre extrémité du chargeur au secteur. Vous devez peut-être utiliser un adaptateur pour les prises électriques du pays où vous vous trouvez – cet adaptateur est inclus dans votre pack.

Vous pouvez utiliser le téléphone pendant que le chargeur est branché.

## 5. Répondre à un appel/terminer un appel

Pour recevoir un appel, votre téléphone doit être allumé et connecté avec le réseau satellite.

Il y a deux manières de recevoir un appel, selon la position de l'antenne:

1. Antenne soulevée et entièrement dépliée
2. Antenne rangée en position basse

### 1. Antenne soulevée et entièrement dépliée

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et/ou vibre, et l'écran affiche APPEL.

Pour répondre à un appel, appuyez sur .

Pour terminer l'appel, appuyez sur ou sur .

### 2. Antenne rangée ou en position basse

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone émet deux ou trois bips pour vous avertir, et le message PIVOTER ET DEPLOYER ANTENNE puis TENTATIVE APPEL s'affiche à l'écran.

Vous devez faire pivoter et déplier l'antenne aussi vite que possible dans une direction où la vue du ciel est dégagée pour accepter l'appel.



Usage oreille gauche    Usage oreille droite

Quelques secondes plus tard, le téléphone sonne et/ou vibre et l'écran affiche APPEL ! REPENDRE ?

Pour répondre à un appel, appuyez sur .

Pour terminer l'appel, appuyez sur ou sur .

#### Important

Votre téléphone Iridium est un équipement fragile qui doit être manipulé avec soin. Tournez l'antenne en positionnant la main sur la base - Vous risquez d'endommager l'antenne si vous poussez sur le haut de l'antenne. Tout équipement endommagé entraînera une facturation pouvant aller jusqu'à 1630 €HT.

## 6. Effectuer un appel

Faites pivoter l'antenne et dépliez-la en totalité (tirez sur l'extrémité). L'antenne doit avoir une vue dégagée du ciel.

### Pour appeler les urgences

Composez le 112 .

### Pour refaire le dernier numéro composé

En mode veille, appuyez sur pour afficher le dernier numéro composé. Appuyez sur pour effectuer l'appel.

### Pour faire un appel

Tous les numéros composés doivent adopter le format international.

Appuyez longuement sur (le symbole + s'affichera).

Composez L'INDICATIF PAYS + L'INDICATIF VILLE/REGION + LE NUMERO et appuyez sur pour effectuer l'appel.

(LES INDICATIFS PAYS sont répertoriés au dos. L'indicatif VILLE/REGION de la plupart des pays, à l'exception de l'Amérique du Nord, commence par 0. Vous devez omettre ce 0 lorsque vous composez un numéro depuis l'étranger.)

Par exemple, pour un appel vers la France, composez + 33 1 41 43 79 40.

## 7. Répertoire

### Enregistrer des contacts

Appuyez sur jusqu'à ce que ANNUAIRE s'affiche, puis appuyez sur .

Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à NUMÉRO PERSONNELS puis appuyez sur .

Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à AJOUTER UN NUMÉRO puis appuyez sur .

Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à AJOUTER À LA MÉMOIRE TÉL ou AJOUTER À LA CARTE SIM.

Appuyez sur pour sélectionner, puis entrez le numéro et l'adresse du contact et appuyez sur .

Entrez le nom du contact en utilisant le clavier puis appuyez sur .

On vous demandera alors d'entrer un emplacement, LOCATION. Entrez un chiffre de 1 à 100 pour la mémoire du téléphone ou de 101 à 255 pour la mémoire SIM. Appuyez ensuite sur .

Appuyez et maintenez pour quitter le menu.

### Rechercher / appeler un contact

Appuyez sur jusqu'à ce que ANNUAIRE s'affiche, puis appuyez sur .

Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à NUMÉRO PERSONNELS puis appuyez sur .

Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à CHERCHER PAR NOM puis appuyez sur .

Entrez un ou plusieurs caractères du nom du contact puis appuyez sur .

Faites défiler jusqu'au contact recherché et appuyez sur .

Vérifiez que APPEL est surligné, puis appuyez sur pour effectuer l'appel.

## Répondeur

L'écoute des messages de votre répondeur sera facturée au prix standard des appels. Merci de consulter votre Contrat de location.

**Important :** Pour permettre à Cellhire d'offrir le meilleur service de location possible, nous vous demandons de ne pas modifier le message standard du répondeur ou le code PIN par défaut. Si vous devez modifier le message, merci de contacter un agent Cellhire pour demander conseil. Accès à votre répondeur depuis un téléphone terrestre / mobile

Pour accéder à votre répondeur depuis votre téléphone Iridium. Appuyez longuement sur **0+** (le symbole + s'affichera).

**Composez votre numéro Iridium** puis Quand vous y êtes invité, composez le 1020 (code de sécurité) puis suivez les invites.

**Pour écouter vos messages depuis un autre téléphone**

Composez votre numéro Iridium. Interrompez le message d'accueil en appuyant sur **\***. Quand vous y êtes invité, composez le 1020 (code de sécurité) puis suivez les invites.



## Informations complémentaires

Si vous souhaitez plus d'informations, consulter notre site [www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr) rubrique "infos pratiques".

## Remarques importantes concernant l'utilisation d'un téléphone Iridium

- Le réseau Satellite Iridium réunit 66 satellites en orbite à 740 km de la Terre. Leurs trajectoires croisées permettent au réseau Iridium d'offrir une couverture en tout point du globe. Comme le poste Iridium communique directement avec ces satellites, nous conseillons aux utilisateurs de se tenir relativement immobiles pendant les communications en gardant le téléphone en position verticale et l'antenne déployée à 45 degrés.

- Vérifiez la qualité du signal avant de lancer un appel. Même lorsque vous êtes à l'extérieur, divers facteurs peuvent affecter la qualité du signal (couverture nuageuse, végétation, immeubles, etc.). Vous devez vérifier que vous avez non seulement une vue très dégagée du ciel, mais aussi un signal de communication fort.

- La réception d'un téléphone par satellite est influencée par les conditions météorologiques. La qualité des communications est parfois touchée, mais dans la plupart des cas elle s'améliorera pendant l'appel.

Bien que les appels reçus sur un téléphone Iridium soient gratuits pour son utilisateur, un appel international sur réseau satellite sera facturé à la personne appelant un téléphone Iridium. Le coût de ce type d'appel peut être élevé et varie en fonction du programme d'appels longues distances souscrit par l'appelant. Veuillez consulter votre fournisseur de service qui vous indiquera les frais facturés pour appeler un téléphone Iridium.

## Indicatifs internationaux

<b>Australie</b>	61
<b>Autriche</b>	43
<b>Belgique</b>	32
<b>Brésil</b>	55
<b>Canada</b>	1
<b>Chine</b>	86
<b>Finlande</b>	358
<b>France</b>	33
<b>Allemagne</b>	49
<b>Grèce</b>	30
<b>Hong Kong</b>	852
<b>Italie</b>	39
<b>Japon</b>	81
<b>Pays-Bas</b>	31
<b>Norvège</b>	47
<b>Portugal</b>	351
<b>Russie</b>	7
<b>Afrique du Sud</b>	27
<b>Espagne</b>	34
<b>Suède</b>	46
<b>Suisse</b>	41
<b>Taiwan</b>	886
<b>Royaume-Uni</b>	44
<b>Etats-Unis</b>	1

Tout appareil reste sous la responsabilité du client procédure de retour.

**Procédure no1 (à utiliser en France et Monaco avec le Bordereau Chronopost):**

**1ère étape:** Remplissez lisiblement la partie "Expéditeur" du bordereau de transport Chronopost, puis datez et signez en bas du bordereau.

**2ème étape:** Veillez à ce que le téléphone et ses accessoires soient correctement emballés dans le papier à bulles et l'enveloppe de retour sécurisée blanche prévue à cet effet. Si cette procédure n'est pas respectée, vous serez tenu responsable de tout dommage occasionné pendant le transport.

**3ème étape:** Collez le bordereau de transport sur le paquet et déposez-le dans n'importe quel bureau de poste. Veillez à bien conserver l'exemplaire du bordereau de transport qui vous sera remis à la poste, il vous sera demandé comme. Preuve en cas de perte ou de vol du colis. Tout téléphone reste sous la responsabilité du client jusqu'à réception Cellhire. Le coût de retour de votre téléphone par Chronopost. Sera ajouté à votre facture finale.

**Procédure no2 (à utiliser uniquement dans un pays CEE autre que la France avec le Bordereau UPS):**

**1ère étape:** Veillez à ce que le téléphone et ses accessoires soient correctement emballés dans le papier bulle et l'enveloppe de retour sécurisée blanche prévue à cet effet. Si cette procédure n'est pas respectée, vous serez tenu responsable de tout dommage occasionné pendant le transport.

**2ème étape:** Remplissez lisiblement la partie expéditrice (case 1) et cochez la case STANDARD (case 5). Dater et signer (case 8).

**3ème étape:** Appeler le numéro vert UPS du pays dans lequel vous trouvez pour demander l'enlèvement du paquet en précisant que vous utilisez un bordereau prépayé (Facturation sur le compte du destinataire):

## PAYS SERVICE PAYS SERVICE CLIENTELE

Autriche	0810 006630	Italie	800 877 877
Belgique	0800 12828	Luxembourg	800 225 10
Danemark	8030 2222	Pays Bas	0800 099 1300
Finlande	0800 1 877 877	Portugal	707 23 23 23
France	0800 877 877	Espagne	902 88 88 20
Allemagne	0800 8826630	Suède	020 788 799
Grèce	210 998 4000	Suisse	0800 55 88 33
Irlande	1 800 57 57 57		

**Important:** Le client est responsable de l'envoi jusqu'au moment où le courrier scanne l'envoi pour la prise en charge.

## Perte / vol d'équipement

En cas de perte ou de vol de votre équipement, vous devez appeler immédiatement Cellhire. Tous les appels effectués sont à charge du client jusqu'au signalement du vol / de la perte à Cellhire.

## Assistance internationale 24h/24

En France	0810 610 610
International	+33 1 41 43 79 40
email	paris@cellhire.com

Si vous souhaitez plus d'informations, consulter notre site [www.cellhire.fr](http://www.cellhire.fr) rubrique "infos pratiques"

Merci d'avoir loué un appareil à Cellhire